



Installation

LED Freshlight

Art. Nr.

80.120122

80.120152

80.120154

Version 2020

Anschluss 4- oder 3-Phasen ATEX Kupplungen:

ATEX 24 Kupplung (4-Phasen)



ATEX 15 Kupplung (3-Phasen)



Anschluss 4-aderiges Kabel

- Braun:** 1 Phase für die konstante Spannung zur Ionisierung
Blau: 2 Neutralleiter
Schwarz: 3 Schaltdraht für die LED Beleuchtung
Grün-Gelb: 4 Erdung



Anschluss 3-aderiges Kabel

- Braun:** 1 Schaltdraht für LED Beleuchtung oder Ionisierung
Blau: 2 Neutralleiter
Grün-Gelb: 3 Erdung



Der Anschluss der ATEX Kupplungen ist mit den entsprechenden Zahlen (1,2,3,4) markiert.

Der Anschluss der ATEX-Kupplung ist IMMER identisch, unabhängig davon, ob es sich um einen männlichen oder weiblichen Stecker handelt.

Allgemeine Hinweise:

Bajonettverschluss: Die Überwurfmutter der ATEX-Kupplung haben einen Bajonettverschluss. Die Mutter in die gleiche Position bringen, um die Stecker vollständig ineinander schieben zu können. Anschliessend den Stecker um eine viertel Umdrehung drehen.

Freiliegende Spannung verhindern: Am Anfang der Serie immer einen weiblichen Stecker der Zuleitung mit einem männlichen Anschluss der ersten Lampe verbinden! Dadurch verhindern Sie, dass Spannung auf den freien Stiften (Dornen) anliegt.